



Przełącznik
telefoniczny

SAFElink

Odbieraj zdalnie wszystkie
komunikaty alarmowe



- # Antena 4G
- # 4 numery telefonów
- # 8 wejść alarmowych
- # 1 nagrywana wiadomość głosowa na każde wejście
- # Pomoc głosowa przy programowaniu
- # Łatwa konfiguracja za pomocą interfejsu sieciowego
- # Optymalizacja zasięgu sieci
- # Obsługa transmisji GSM

SAFElink

Odbieraj zdalnie wszystkie komunikaty alarmowe

Przełącznik SAFElink wykonany jest w wodoszczelnej obudowie wyposażonej w przepusty kablowe i we wbudowany akumulator zasilania awaryjnego z ładowarką zapewniający ciągłość pracy w przypadku przerwy w dostawie prądu.

Za pomocą specjalnego wyjścia można kasować alarmy wygenerowane przez poszczególne usterki i aktualizować w ten sposób listę komunikatów.



Specyfikacje ogólne

- Przełącznik telefoniczny głosowy i cyfrowy
- Zasilanie prądem przemiennym 230 V oraz awaryjne z akumulatora 12 V z wbudowaną ładowarką
- Pomoc głosowa przy programowaniu
- 1 komunikat główny do identyfikacji urządzenia lub obiektu
- 8 wejść usterek ze zwłoką czasową regulowaną w zakresie od 0 do 9999 s (fabrycznie ustawiona na 5 s)
- możliwość nagrania 1 wiadomości głosowej na każde wejście
- Dostępne 4 numery połączeń z możliwością konfigurowania ich kolejności
- Zdalne kasowanie alarmów przez telefon (wybieranie tonowe DTMF)
- Dostępny tryb cyfrowy dla przesyłu alarmów do centrum monitoringu zdalnego
- Zapamiętywanie ostatnich zdarzeń

Interfejs GSM

- Klasa GSM 2 - Moc 3 W
- Dostęp do sieci: karta mini SIM (zabezpieczona kodem)
- Antena 4G
- Operatorzy: Wielu operatorów

Widok całościowy i podłączenia

Wejścia

8 wejść
z systemu alarmowego



Wyjścia

Wskaźnik statusu:

Dioda zielona świecąca w sposób ciągły: OK
Dioda zielona migająca: usterka

Kasowanie alarmu na I2 lub O V

Pieczętka sprzedawcy

Numer artykułu	Produkty
C000712060	SAFElink